Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)

nach DIN 14661, zur einheitlichen Bedienung einer Brandmelderzentrale. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet kieselgrau (RAL 7032), zur Montage auf Putz, im Innenbereich. Verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Ansteuerung über die genormte, analoge FBF-Schnittstelle der BMZ.

Abmessungen: 250 x 180 x 75 mm
Betriebsspannung: 10 bis 30 V
Schutzart: IP 40
Ruhestrom: ca. 18mA
Alarmstrom: ca. 75mA

Typ: FBF-XX-G

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79