Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)

bestehend aus:

FIZ-A3-200
Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)
Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich mit integriertem Laufkartendepot. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar.
2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1-Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss. Inkl. Halterung für Dünnglasscheiben und "Außer Betrieb"-Schilder. Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand.

Gehäuse vorbereitet zur Aufnahme von:
Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 und Druckknopfmelder nach DIN EN 54-11.

ZM
Zentralenmodul (ZM)
Das Zentralenmodul (ZM) dient zur Integration einer Brandmelderzentrale (BMZ) in den APLIMO-Ring. Pro APLIMO-Ring ist eine BMZ möglich. Die Datenschnittstelle der BMZ wird hierzu auf das ZM aufgeschaltet. Über diese Schnittstelle werden Zustandsmeldungen der BMZ sowie Steuerbefehle vom FBF übertragen. Für Brandmelderzentralen die noch über eine analoge FBF-Schnittstelle verfügen, wird das ZM werksseitig mit einer FBF-Anschaltbaugruppe ausgestattet. Das ZM befindet sich auf einem Montagewinkel und kann somit unmittelbar in der BMZ untergebracht werden.

VdS-Anerkennungs-Nr.: G 210 119

FAT-G_FBF
FAT/FBF-Kombination
Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 zum Einbau in ein Gehäuse. Die FAT/FBF-Kombination in Ausführung mit schwenkbarer, kapazitiver Folientastatur wird in den redundanten APLIMO- oder VAREXplus-Ring integriert (weitere Ringteilnehmer optional möglich). Durch die automatische Übernahme von Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext direkt aus der BMZ, entfällt die Programmierung des FAT (plug&play). Die Meldungen erscheinen auf einer Grafikanzeige (6x20 Zeichen). Vollständige Darstellung des Zusatztextes durch 3. Zeile je Meldung. Werkseitige Einbindung eines Firmen-Logos möglich.

Vorbereitet für:
- APLIS/APLISmobile
- LED-Ansteuerung (RE-NET)
- Kaskadierung weiterer FAT/PAT
- ESPA-Anbindung
- GSM-Modem

sowie weitere APLIMO-Applikationen.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Software-Tool VA-View kann über die USB-Schnittstelle eine Fehlerdiagnose durchgeführt werden.

VdS-Anerkennungs-Nr.: G 210 119

Laufkarten-Kapazität: (laminiert/synthetik)
DIN A4-Hochformat: 480/840 St.
DIN A4-Querformat: 240/420 St.
DIN A3-Hochformat: 260/450 St.
DIN A3-Querformat: 240/420 St.

Abmessungen: 700 x 500 x 200 mm
Gewicht: 22,4 kg
Betriebsspannung: 10-30 V DC
Schutzart (FIZ-A3-200): IP 40
Ruhestrom (FAT-G_FBF): 20 mA / 24 V; 33 mA / 12 V
Alarmstrom (FAT-G_FBF): 32 mA / 24 V; 55 mA / 12 V
Stromaufnahme (ZM) 15 mA / 24 V; 30 mA / 12 V

Typ: FIZ-A3-200/G/R

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79