Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)

bestehend aus:

FIZ-AT-PZ-PK
Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)
Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich mit integriertem Feuerwehr-Plankasten. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000). 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme der vorgeschriebenen Schließung. Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand. Lieferung inkl. Montagematerial.

Gehäuse vorbereitet für die Aufnahme von:
1 Feuerwehr-Bedienfeld (FBF-AT)
1 Steuerungs-Zentralgerät (SZG)
1 Zustandsanzeige für den Feuerwehr-Schlüsselsafe
4 Druckknopfmelder

Gehäuse werksseitig ausgestattet mit:
1 Tür-Aufkleber "Feuerwehrpläne"
1 Halterung für Dünnglasscheiben und "Außer Betrieb"-Schilder
2 Druckknopfmelder-Blindabdeckungen
1 Kabeldurchführungsplatte (icotek) mit Zugentlastung

Kapazität des Feuerwehr-Plankasten:
2 Ordner (Rückenbreite 80 mm)

PZ-GEGE H 36000
FIZ-AT Schließung PZ Typ "GEGE H 36000"
Profilhalbzylinder zum Einbau in vormontiertes Kastenschloss im FIZ-AT. Diese Schließung ist in Österreich nur für das Bundesland Oberösterreich vorgesehen.

Abmessungen: 720 x 655 x 160 mm
Gewicht: 22,3 kg
Schutzart (FIZ-AT-PZ-PK): IP 40

Typ: FIZ-AT-PZ-OÖ

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79