LED-Adapter

zur analogen Ansteuerung von 20 LEDs über Flachbandkabel. LED-Ansteuerung wahlweise mit 12 oder 24 V. Vorwiderstände als wechselbares Widerstandsnetzwerk auf der Baugruppe integriert. Wahlweise LED-Ansteuerung mit Plus- oder Minuspotential. Anschaltemöglichkeit für Taster ?Lampentest" mit Lampentest-Funktion. Kaskadierbar zur Anschaltung beliebig vieler LEDs.

Abmessungen: 91 x 77 x 23 mm
Gewicht: 0,1 kg

Typ: LED20-M

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79